

## STUDIOART A100 / S100 TCP Befehle

gültig ab folgenden Versionen:  
A100: V41 / S100: V63

### Proxy Header

#### TCP Telnet Kommunikation

A100 / S100 IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx

Port: 50007

### Steuerbefehle

#### Source Befehle (A100/S100)

##### Preset 1

cmd source preset 0 \r\n

##### Preset 2

cmd source preset 1 \r\n

##### Preset 3

cmd source preset 2 \r\n

##### Preset 4

cmd source preset 3 \r\n

##### Preset 5

cmd source preset 4 \r\n

##### Bluetooth

cmd source BT \r\n

##### Aux

cmd source aux \r\n

#### Source Befehle (S100)

##### TV (ARC)

cmd source TV \r\n

##### HDMI 1

cmd source hdmi1 \r\n

##### HDMI 2

cmd source hdmi2 \r\n

##### HDMI 3

cmd source hdmi3 \r\n

#### Lautstärke Befehle (A100/S100)

##### Plus

cmd volup\r\n

##### Minus

cmd voldown \r\n

##### Volume direct

cmd volume 0-100 \r\n

##### Lautstärke Begrenzung aktivieren

cmd maxvolume 80 \r\n (Abstufung von 1-100 möglich)

##### Lautstärke Begrenzung deaktivieren

cmd maxvolume 100 \r\n

##### Achtung:

Lautstärke Bereich wird nach wie vor von 0 -100 angezeigt, die effektiv begrenzte Lautstärke aber nicht überschritten

#### Equalizer Befehle (A100/S100)

##### Loudness

cmd loudness \r\n

##### BassBoost

cmd bassboost 0,1 \r\n

#### Play Befehle (A100/S100)

##### Play

cmd play \r\n

##### Pause

cmd pause \r\n

#### URL Aufruf (A100/S100)

cmd url para(URL)

#### Power Befehle (S100)

##### Standby

cmd timerstandby \r\n

##### Power Off

cmd power \r\n