

User

Beim **STUDIOMASTER M300** und **M500** sind 4 Benutzerlizen im Kaufpreis inkludiert. Die Anzahl aktiver Benutzer lässt sich über die Einstellungen konfigurieren (0 bis 4 User). **Die maximale Anzahl Benutzer pro STUDIOMASTER M300 oder M500 liegt bei 4.**

Beim **V400 Multiuser Server** sind 2 Benutzerlizen im Kaufpreis inkludiert. Weitere Benutzerlizenzen können via Lizenzschlüssel im Configurator hinzugefügt werden (Artikelnummer 156306030). Die Anzahl aktiver Benutzer lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. **Die maximale Anzahl Benutzer pro V400 Multiuser Server liegt bei 16.**

Kombiniert man mehrere Multiuser Server zu einer *Multi Server Lösung** addieren sich die Benutzer der einzelnen Server im System. **Die maximale Anzahl Benutzer pro System liegt bei 32.**

Räume

Multiuser 3.0 Server mit WLAN-Verbindung

Wenn der Multiuser Server per WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist gelten folgende Limitierungen:

maximal 8 LAN oder WLAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiuser Karte M-Serie)

Multiuser 3.0 Server mit LAN-Verbindung

Wenn der Multiuser Server per LAN mit dem Netzwerk verbunden ist gelten folgende Limitierungen:

maximal 32 LAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiuser Karte M-Serie)

maximal 7 WLAN (M30 / M300 / M500) und zusätzlich 25 LAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiuser Karte M-Serie)

aktuell liegt die maximale Anzahl Räume pro Multiuser System oder *Multi Server Lösung bei 32 Räumen**

Zonen

Beim **STUDIOMASTER M300** und **M500** sind 4 Zonen enthalten. Die Anzahl aktiver Zonen lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. **Die maximale Anzahl Zonen pro STUDIOMASTER M300 oder M500 liegt bei 4.**

Beim **V400 Multiuser Server** sind 4 Zonen ab Werk inkludiert. Die Anzahl aktiver Zonen lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. Erweitert man beim **V400** die Anzahl Benutzer so steigt ab dem vierten Benutzer auch die Anzahl der Zonen (Beispiel: 5 User = 5 Zonen). **Die maximale Anzahl Zonen pro V400 liegt bei 16.**

In einer Zone können maximal 32 Räume enthalten sein.

Kombiniert man mehrere Multiuser Server zu einer *Multi Server Lösung** addieren sich die Zonen der einzelnen Server im System. **Die maximale Anzahl Zonen pro System liegt bei 32.**

App Verbindungen

Maximale Anzahl der möglichen App Clients (IOS- / Android- / Web Browser- / Windows- / Linux / MAC OS App):

16 zeitgleich verbundene Apps pro V400 Multiuser Server

7 zeitgleich verbundene Apps pro STUDIOMASTER M300/M500

Bei einer *Multi Server Lösung** können die App Clients auf die verfügbaren Multiuser Server verteilt werden, dadurch wird die Limitierung zeitgleich verbundener Apps entsprechend angehoben. Wir empfehlen dazu unter den App Einstellungen die statische Menu-Server IP zu verwenden.

Weitere Infos

Es können maximal **99 User Favoriten** gespeichert werden, davon maximal **8 User Favoriten Ordner**.

Ein **User Favoriten Ordner** ist begrenzt auf **64 Einträge**.

Im Musik Server können maximal **124 Playlisten** angelegt werden.

*** Multi Server Lösung:**

Ein Multiuser 3.0 System besteht aus mindest einem Multiuser Server (M300 oder M500 oder V400). Dieses System kann jederzeit ausgebaut werden mit weiteren Multiuser Servern. Befinden sich mehrere Multiuser Server in einem System, spricht man von einer Multi Server Lösung.