

## User

Beim **STUDIOMASTER M300** und **M500** sind 4 Benutzerlizenzen im Kaufpreis inkludiert. Die Anzahl aktiver Benutzer lässt sich über die Einstellungen konfigurieren (0 bis 4 User). **Die maximale Anzahl Benutzer pro STUDIOMASTER M300 oder M500 liegt bei 4.**

Beim **V400 Multiusersystem Server** sind 2 Benutzerlizenzen im Kaufpreis inkludiert. Weitere Benutzerlizenzen können via Lizenzschlüssel im Configurator hinzugefügt werden (Artikelnummer 156306030). Die Anzahl aktiver Benutzer lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. **Die maximale Anzahl Benutzer pro V400 Multiusersystem Server liegt bei 16.**

Kombiniert man mehrere Multiusersystem Server zu einer *Multi Server Lösung\** addieren sich die Benutzer der einzelnen Server im System. **Die maximale Anzahl Benutzer pro System liegt bei 32.**

## Räume

### **Multiusersystem 3.0 Server mit WLAN-Verbindung**

Wenn der Multiusersystem Server per WLAN mit dem Netzwerk verbunden ist gelten folgende Limitierungen:

maximal 8 LAN oder WLAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiusersystem Karte M-Serie)

### **Multiusersystem 3.0 Server mit LAN-Verbindung**

Wenn der Multiusersystem Server per LAN mit dem Netzwerk verbunden ist gelten folgende Limitierungen:

maximal 63 LAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiusersystem Karte M-Serie)

maximal 7 WLAN (M30 / M300 / M500) und zusätzlich 56 LAN Verstärker (M30 / V219(b) / M300 / M500 / Multiusersystem Karte M-Serie)

**aktuell liegt die maximale Anzahl Räume pro Multiusersystem System oder *Multi Server Lösung\** bei 64 Räumen**

## Zonen

Beim **STUDIOMASTER M500/M300** sind 8 Zonen ab Werk inkludiert. Die Anzahl aktiver Zonen lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. **Die maximale Anzahl Zonen pro STUDIOMASTER M500/M300 liegt bei 8.**

Beim **V400 Multiusersystem Server** sind 16 Zonen ab Werk inkludiert. Die Anzahl aktiver Zonen lässt sich über die Einstellungen konfigurieren. **Die maximale Anzahl Zonen pro V400 liegt bei 16.**

**In einer Zone können maximal 32 Räume enthalten sein.**

Kombiniert man mehrere Multiusersystem Server zu einer *Multi Server Lösung\**, addieren sich die Zonen der einzelnen Server im System. **Die maximale Anzahl Zonen pro Multi Server System liegt bei 32.**

## App Verbindungen

Maximale Anzahl der möglichen App Clients (IOS- / Android- / Web Browser- / Windows- / Linux / MAC OS App):

**16 zeitgleich verbundene Apps pro V400 Multiusersystem Server**

**7 zeitgleich verbundene Apps pro STUDIOMASTER M300/M500**

Bei einer *Multi Server Lösung\** können die App Clients auf die verfügbaren Multiusersystem Server verteilt werden, dadurch wird die Limitierung zeitgleich verbundener Apps entsprechend angehoben. Wir empfehlen dazu unter den App Einstellungen die statische Menu-Server IP zu verwenden.

## Weitere Infos

Es können maximal **99 User Favoriten** gespeichert werden, davon maximal **8 User Favoriten Ordner**.

Ein **User Favoriten Ordner** ist begrenzt auf **64 Einträge**.

Im Musik Server können maximal **124 Playlisten** angelegt werden.

### **\* Multi Server Lösung:**

Ein Multiusersystem 3.0 System besteht aus mindestens einem Multiusersystem Server (M300 oder M500 oder V400). Dieses System kann jederzeit ausgebaut werden mit weiteren Multiusersystem Servern. Befinden sich mehrere Multiusersystem Server in einem System, spricht man von einer Multi Server Lösung.